




	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
	DEG.		✓								版次	修改内容	修改	审核	批准	日期
	DIV.	A	B	C	D	ANGLE					V0.1	第一次发行				
	0~5	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	0~30°	±0.1°									
	5~10	±0.05	±0.1	±0.15	±0.5	31°~60°	±0.3°									
	10~50	±0.1	±0.15	±0.2	±0.5	61°~90°	±0.5°									
	50~500	±0.15	±0.2	±0.25	±0.5											
	500~	±0.15%	±0.2%	±0.25%	±1.0											

<p>配置和使用指南</p> <p>① 开关上电后即进入待配网状态。</p> <p>② 打开“智家365”App，再次扫描第4页二维码，搜索MixSwitch智能开关。</p> <p>根据App提示将MixSwitch Classic C1智能开关添加到MixPad。</p> <p>③ 绑定场景及设备控制功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在App中，进入“智能”，设置“回家”“离家”等场景模式。 在App中，进入“家”，在相应“房间”找到对应的MixSwitch智能开关，将场景模式或设备动作绑定在每个按键上。 <p>④ 使用开关。</p> <ul style="list-style-type: none"> 控制灯具时：指示灯常亮，灯具熄灭；指示灯熄灭，灯具常亮。 控制场景或设备时：指示灯闪烁一次，代表触发场景或设备控制功能。 <p>注：1-6键绑定为场景模式或其他设备后，仍可通过App或场景、自动化等功能控制对应回路的灯光开关。在App上删除1-6键绑定的场景模式或其他设备后，按键功能恢复到出厂默认对应状态。</p> <p>07</p>	<p>恢复出厂设置</p> <p>当智能开关不能正常入网或需要加入到其他智能网关时，连续按4次任意开关键，第5次长按直到面板指示灯快速闪烁。智能开关恢复出厂设置，5秒后再按一次按键可再次进入待配网状态。</p> <p>08</p>	<p>产品参数</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th> <th>内容</th> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td>T40W4Z、T40W4ZW、T40W4ZG、T40W4ZB</td> </tr> <tr> <td>产品尺寸</td> <td>86×86×33mm</td> </tr> <tr> <td>输入电压</td> <td>250V~, 50Hz</td> </tr> <tr> <td>最大负载</td> <td>400W/路</td> </tr> <tr> <td>无线协议</td> <td>Zigbee 3.0</td> </tr> <tr> <td>工作环境</td> <td>温度-20℃~60℃, 湿度<80%RH</td> </tr> <tr> <td>执行标准</td> <td>GB16915.2/IEC60669-2-1</td> </tr> </table> <p>09</p>	项目	内容	产品型号	T40W4Z、T40W4ZW、T40W4ZG、T40W4ZB	产品尺寸	86×86×33mm	输入电压	250V~, 50Hz	最大负载	400W/路	无线协议	Zigbee 3.0	工作环境	温度-20℃~60℃, 湿度<80%RH	执行标准	GB16915.2/IEC60669-2-1	<p>电器电子产品有害物质申明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">部件名称</th> <th colspan="6">有毒有害物质或元素</th> </tr> <tr> <th>铅(Pb)</th> <th>汞(Hg)</th> <th>镉(Cd)</th> <th>六价铬(Cr(VI))</th> <th>多溴联苯(PBB)</th> <th>多溴二苯醚(PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑料件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>电路板</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>附件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>本表依据SJ/T 11364的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。</p> <p>根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。</p> <p>10</p>	部件名称	有毒有害物质或元素						铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	塑料件	○	○	○	○	○	○	金属	○	○	○	○	○	○	电路板	×	○	○	○	○	○	附件	○	○	○	○	○	○	<p>售后保障</p> <p>根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：</p> <p>① 先此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费维修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；</p> <p>② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费维修服务；</p> <p>③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费维修服务；</p> <p>④ 送修产品若需邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；</p> <p>⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。</p> <p>11</p>	<p>非保修条例</p> <p>本公司对以下情形不承担保修责任：</p> <p>① 1.非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；</p> <p>② 超出保修期或无法提供正规购买凭证(发票、销售单据等)；</p> <p>③ 超出保修期或无法提供正规购买凭证(发票、销售单据等)；</p> <p>④ 用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；</p> <p>⑤ 不当使用或用电环境因素造成产品损坏。请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围。内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。</p> <p>*请保留产品包装，以备保修使用。</p> <p>12</p>	<p></p> <p>MixSwitch Classic C1</p> <p>经典系列智能开关C1</p> <p>说明书</p>
项目	内容																																																														
产品型号	T40W4Z、T40W4ZW、T40W4ZG、T40W4ZB																																																														
产品尺寸	86×86×33mm																																																														
输入电压	250V~, 50Hz																																																														
最大负载	400W/路																																																														
无线协议	Zigbee 3.0																																																														
工作环境	温度-20℃~60℃, 湿度<80%RH																																																														
执行标准	GB16915.2/IEC60669-2-1																																																														
部件名称	有毒有害物质或元素																																																														
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)																																																									
塑料件	○	○	○	○	○	○																																																									
金属	○	○	○	○	○	○																																																									
电路板	×	○	○	○	○	○																																																									
附件	○	○	○	○	○	○																																																									

<p>欢迎使用</p> <p>MixSwitch Classic系列智能开关是采用Zigbee无线通信协议的86型无线智能开关，可以替代传统标准86型开关面板，实现对灯具的智能升级改造。</p> <p>MixSwitch Classic支持欧瑞博专有的MixCtrlTM技术，您可以自定义每个按键的功能，控制其他设备或情景模式。</p> <p>产品功能</p> <p>① 开关灯</p> <p>可以通过开关按键、手机APP、MixPad语音、传感器联动等多种方式控制开关灯。</p> <p>② 一键情景</p> <p>在“智家365”App上自定义“家”“睡眠”等情景模式即可在手机App或MixPad上实现一键开启情景，也可以设置到MixSwitch Classic按键上，通过按键开启情景。</p> <p>③ 操控更多设备</p> <p>搭配欧瑞博智能电机、智能红外遥控器、智能灯等其他设备，可以实现开关窗帘、调节灯光亮度、调节空调温度、播放音乐等功能。</p> <p>01</p>	<p>包装清单</p> <p> 智能开关 x1</p> <p> 安装螺丝 x2</p> <p>02</p>	<p>安装注意事项</p> <p>本产品采用220V市电供电，必须由专业电工安装，安装前请关闭总闸，请勿带电操作。在安装过程中有任何疑问，请及时拨打官方服务热线400-060-6050或在官方微博公众号【ORVIBO欧瑞博】中联系在线客服。</p> <p>① 本产品需要零火线供电，根据电工作业规范，零线一般是蓝色或黑色电线。</p> <p>② 本产品需要搭配MixPad等具有网关功能的产品使用，请提前确认MixPad工作正常。</p> <p>③ 为美观起见，建议搭配欧瑞博毫米极和专属暗盒安装。</p> <p>④ 请自备M4的螺丝刀、测电笔、电工胶布等工具。</p> <p>⑤ 本产品仅限室内使用，请勿在浴室等潮湿环境使用。</p> <p>⑥ 不能用于控制医疗设备、生命支持设备等。</p> <p>⑦ 本产品仅限海拔2000米下安全使用。</p> <p>下载APP</p> <p>在应用商店搜索“智家365”，或扫描下方二维码下载“智家365”App。</p> <p>03</p>	<p>安装步骤</p> <p>① 关闭电源总闸，并确认暗盒内无水等附物。将暗盒内的电源线长度修剪到10cm左右。</p> <p> 智家365</p> <p> 线长约10cm</p> <p>04</p>	<p>② 使用一字螺丝刀撬开面板。</p> <p></p> <p>③ 将火线接入开关面板底壳的L接口，零线接入底壳的N接口，打胶线接入底壳的L1/L2/L3接口，确认电源线与开关接线柱接触良好，无裸露的铜丝。</p> <p></p> <p>05</p>	<p>④ 使用安装螺丝将开关底壳固定到暗盒上，并扣合按键盖板。</p> <p></p> <p>⑤ 开启电源总闸，按开关面板按键，可正常控制灯光即说明安装正确。</p> <p>06</p>	<p>深圳市欧瑞博科技股份有限公司 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋7层 服务热线：400-060-6050 www.orvibo.com service@orvibo.com</p>
---	--	--	---	--	--	--

备注：

- 尺寸：595x85mm 6折
- 材质：80克书纸
- 印刷：黑色双面印刷
- 线框为折痕位

未注公差： ≤10mm ±0.05mm ≤50mm ±0.1mm >50mm ±0.2mm	制图	审核	批准	产品名称	MixSwitch Classic C1 (四开)	材料	
	单位	mm		产品料号		版次	V0.2
 日期				 ORVIBO TEL:+86-0755-85277097 FAX:+86-0755-85277087			
				深圳市欧瑞博科技股份有限公司 SHENZHEN ORVIBO TECH CO., LTD.			