



智能灯带控制器 200W

说明书

产品概述

智能灯带控制器是基于ZigBee协议的智能调光调色温灯带控制器。适用于室内照明，具有通信稳定、调光精准、安装便捷的优点，可实现家庭照明智能化升级——即可以通过开关面板、遥控、语音控制灯具，也可以使用智能手机等智能终端实现对灯带的远程控制、情景控制（需扫描说明书中的二维码，下载“智家365”APP）。

产品清单



智能灯带控制器 X1



高性能2.4G
天线 X1



说明书 X1

安装须知

- ① 安装前请务必切断电源，并严格按照说明书操作。
- ② 不能在室外或者浴室等潮湿环境使用。
- ③ 建议由专业电工安装，不可带电操作。

安装指南

安装前请切断电源！

- ① 接线：按零火标记接入市电(蓝色为N，棕色为L，黄绿色为E)。
- ② 天线安装：将天线安装至产品本体上的天线端子，并旋紧。
- ③ 灯带安装：将智能灯带电源输出接线端子与灯带输入端子对接，灯带通过灯带卡扣固定到安装位置。每个智能灯带控制器有两个灯带接口，两个灯带接口接灯带总功率不能超过200瓦。
- ④ 通电：接通电源即可使用。

注意：智能灯带控制器输入端必须接地，并使用本公司定制灯带产品，否则不予保修。

配置指南

- ① 设备入网：本设备需要通过MixPad联网，首次通电后，使用“智家365”APP添加设备，灯具入网后灯光变为冷色，即添加成功。



扫码下载「智家365」APP

② 恢复出厂设置：

(1)通断电五次（每次通电3秒，断电3秒），灯具暖白交替闪烁2次后恢复到出厂设置，可重新入网。

(2)长按高性能智能灯带控制器输出端复位按键5秒，灯具暖白交替闪烁2次后恢复到出厂设置，可重新入网。

*建议：每个MixPad下的灯具数量不要超过50个。

注意事项：当控制器接入功率超过100W时，建议采用并联方式连接，以确保灯光发光均匀、稳定运行，并提升整体照明效果。

智能灯带控制器规格参数

产品型号	DMZ 20314	功率因数	≥ 0.95
产品尺寸	340×51×35mm	谐波失真	$\leq 20\%$
通信协议	ZigBee	调色范围	2700K–6500K
额定功率	200W	工作温度	-20°C – $+50^{\circ}\text{C}$
输入电压	AC200–240V 50/60Hz	工作湿度	20%–90%

电器电子产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
- X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。



根据SJ/T11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

- 1.非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；
- 2.超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
- 3.地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
- 4.用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
- 5.不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

请保留产品包装，以备保修使用。



欧瑞博官方微信

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道1001号

南山智园A7栋7层

www.orvibo.com

service@orvibo.com

安装与服务电话：400-060-6050